



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató az ESX sorozatú mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre.

Mérés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárzás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a mértékegységek között (g, oz, ozt, dwt, ct, gn).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

Darabszámlálás: Nyomja meg hosszan a PCS gombot, mely után megjelenik a 25 felirat. A MODE gombbal válthat 25, 50, 75, 100 között. Tegyen 25/50/75/100 darabot a mérendő tárgyból a mérlegre. Ezután ismét nyomja meg a PCS gombot, mely után már működik is a darabszámlálás. Ugyanígy tudja beállítani más mérendő tárgyhoz.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrációs súly birtokában végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „MODE” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Nyomja meg ismét az „MODE” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrációs súlyt, melyet tegyen a platform közepére és nyomja meg újra az „MODE” gombot. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: 2 db AAA elem (tartozék)

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkeket vesznek át.

Származási hely: Kína



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató az ESX sorozatú mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre.

Mérés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárzás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a mértékegységek között (g, oz, ozt, dwt, ct, gn).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

Darabszámlálás: Nyomja meg hosszan a PCS gombot, mely után megjelenik a 25 felirat. A MODE gombbal válthat 25, 50, 75, 100 között. Tegyen 25/50/75/100 darabot a mérendő tárgyból a mérlegre. Ezután ismét nyomja meg a PCS gombot, mely után már működik is a darabszámlálás. Ugyanígy tudja beállítani más mérendő tárgyhoz.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrációs súly birtokában végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „MODE” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Nyomja meg ismét az „MODE” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrációs súlyt, melyet tegyen a platform közepére és nyomja meg újra az „MODE” gombot. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: 2 db AAA elem (tartozék)

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkeket vesznek át.

Származási hely: Kína

