AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató a HA-100 mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 2 AAA elemről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre. A tartozékok a doboz aljában találhatóak.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.000" felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A MODE gombbal válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: HHHHH, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről!

Darabszámlálás: Kapcsolja be a mérleget, nyomja le hosszan a PCS gombot. A MODE gombbal tud választani a mennyiségek között. Tegye rá a mennyiséget és nyomja meg ismét a PCS gombot.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol 1/2/3 perc után. A kikapcsolás időtartama állítható a TARE gomb hosszú lenyomásával, majd a MODE gombbal választhatja ki a kívánt időtartamot. Az ON/OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (HA-100: OIML F2 50g.)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan a MODE gombot. A mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt. Nyomja meg ismét a MODE gombot, majd tegye a platform közepére a súlyt. Rövidesen a „PASS" felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Származási hely: Kína

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató a HA-100 mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 2 AAA elemről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre. A tartozékok a doboz aljában találhatóak.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.000" felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A MODE gombbal válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: HHHHH, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről!

Darabszámlálás: Kapcsolja be a mérleget, nyomja le hosszan a PCS gombot. A MODE gombbal tud választani a mennyiségek között. Tegye rá a mennyiséget és nyomja meg ismét a PCS gombot.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol 1/2/3 perc után. A kikapcsolás időtartama állítható a TARE gomb hosszú lenyomásával, majd a MODE gombbal választhatja ki a kívánt időtartamot. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! HA-100: OIML F2 50g.) Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan a MODE gombot. A mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt. Nyomja meg ismét a MODE gombot, majd tegye a platform közepére a súlyt.* Rövidesen a „PASS" felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Származási hely: Kína