



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

JSHIP-130 és JSHIP-332 Platform mérleghez használati útmutató

Funkciók, specifikációk:

Kapacitás: 60 kg/130lb 0,05 kg/0,1 lb vagy 150 kg/332 lb 0,1 kg/0,2 lb lépésekben
Automatikus kalibrálás, különálló kijelző nagy LCD kijelző (1 m-es dróttal), kg/lb mértékegységek
Utolsó mérés megjelenítése 120 mp-en át, mérőtálca mérete: 380*300 mm
Működési hőmérséklet: 5-35 °C, áramforrás: 4db AA elem, vagy gyári adapter

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a mérleget. néhány másodperc után munkakész állapotba kerül a mérleg. Ez idő alatt önellenőrzés, önkalibrálás zajlik, ami a kijelzőn is látható. Kezdjük el a mérést! Ha esetleg edényt használ, vagy összetett méréseket végez, akkor válik hasznossá a TARE (tara) funkció, mellyel bármikor kinullázhatja a számlálót. Fontos azonban, hogy a mért tárgyak össztömege ekkor sem lehet több a maximális mérési kapacitásnál.

Mértékegységek: A MODE gombbal a megfelelő mértékegységre válthat: kg/lb.

Legkisebb pontosan mérhető tömeg: 0,5kg.

Elem merülés jelző: Ha az elem merülőfélben van, a kijelzőn egy elemszimbólum fog megjelenni.

Túlterhelés: Ha a kijelző az „EEEE” feliratot jeleníti meg, az azt jelenti, hogy a mérleg túlhaladt a méréshatárán, túl van terhelve. Haladéktalanul távolítsa el a mért tárgya(ka)t, mert a mérleg károsodhat, ami a garancia elvesztésével járhat.

A három perces automatikus kikapcsolás aktiválása:

1. Kapcsoljuk be a mérleget az ON/OFF gombbal. A mérleg stabilizálódik, a kijelző 0,0 kg-ot mutat.
2. Tartsa a TARA és MODE gombokat 5 másodpercig nyomva, míg a kijelzőn a 88888 jelenik meg, majd utána a 6141 (Jship-130), vagy a 6142 (Jship-332). A harmadik számjegy (alap esetben 4) a mérleg automatikus kikapcsolásának beállítása. Menjen a TARA gombbal erre a számjegyre. A választható értékek: 0=nem kapcsol ki, 1=30 mp, 2=60mp...9=300 mp.
3. Ezután a MODE gombbal állítsa be a 0-át.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot egyszer, majd nyomja le 5 mp-en át, amíg a mérleg kikapcsol. Ezzel elmentettük a kívánt beállítást.
6. NAGYON FONTOS: SEMMILYEN MÁS PARAMÉTERT NE ÁLLÍTSON EL, MERT AZ MÉRLEG MEGHIBÁSODÁSÁT ÉS A GARANCIA ELVESZTÉSÉT OKOZZA.

Garancia: A mérlegre rendeltetesszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A statikus elektromosság szintén káros hatással van a műszerre, ennek jelei: instabilitás, villogás, bizonytalan működés. Ha ilyet tapasztal, vegye ki az elemeket/hálózati csatlakozót és tegye a mérleget földelt helyre néhány percre. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.



Származási hely: Kína