



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató a HA-30 és 50 mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 2 AAA elemről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre. A tartozékok a doboz aljában találhatóak.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.000” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A UNIT kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: HHHHH, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről!

Darabszámlálás: Nyomja meg hosszan a PCS gombot, mely után megjelenik a P25 felirat. A UNIT gombbal válthat P50, P75, P100 között. Tegyen 25/50/75/100 darabot a mérendő tárgyból a mérlegre. Ezután ismét nyomja meg a PCS gombot, mely után már működik is a darabszámlálás. Ugyanígy tudja beállítani más mérendő tárgyhoz.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (HA-30: 20g, HA-50: 50g, vagy 20g.)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el: kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot. A mérleg a ZERO feliratot mutatja. Ezután a mérleg kalibrálja a 0-át, majd a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt /a PCS gombbal beállíthatja a 20g-ot/, melyet ekkor tegyen a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Származási hely: Kína



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató a HA-30 és 50 mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 2 AAA elemről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre. A tartozékok a doboz aljában találhatóak.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.000” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A UNIT kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: HHHHH, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről! A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Darabszámlálás: Nyomja meg hosszan a PCS gombot, mely után megjelenik a P25 felirat. A UNIT gombbal válthat P50, P75, P100 között. Tegyen 25/50/75/100 darabot a mérendő tárgyból a mérlegre. Ezután ismét nyomja meg a PCS gombot, mely után már működik is a darabszámlálás. Ugyanígy tudja beállítani más mérendő tárgyhoz.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (HA-30: 20g, HA-50: 50g.)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el: kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot. A mérleg a ZERO feliratot mutatja. Ezután a mérleg kalibrálja a 0-át, majd a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt /a PCS gombbal beállíthatja a 20g-ot/, melyet ekkor tegyen a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Származási hely: Kína

