AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató az MC-1 mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 2 AAA elemről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre. A tartozékok a doboz aljában találhatóak.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 / 0.00" felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Az M gombbal válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a T gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: EEEE, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről! A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 180 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Darabszámlálás: Nyomja meg hosszan a PCS gombot, mely után megjelenik a 25 felirat. Az M gombbal válthat 50, 75, 100 között. Tegyen 25/50/75/100 darabot a mérendő tárgyból a mérlegre. Ezután ismét nyomja meg a PCS gombot, mely után már működik is a darabszámlálás. Ugyanígy tudja beállítani más mérendő tárgyhoz.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!* Kapcsolja be a mérleget, nyomja meg hosszan az M gombot. Megjelenik egy szám, nyomja meg újra többször az M gombot (MC-1 500-nál 500g, 3000-nél 3000g a kívánt tömeg). Nyomja meg az ON/OFF gombot, ekkor villog a szám. Tegye a súlyt a platform közepére. Rövidesen a „PASS" felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Származási hely: Kína

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Paprét 22/A.

Használati útmutató az MC-1 mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 2 AAA elemről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre. A tartozékok a doboz aljában találhatóak.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 / 0.00" felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Az M gombbal válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a T gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: EEEE, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről! A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 180 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Darabszámlálás: Nyomja meg hosszan a PCS gombot, mely után megjelenik a 25 felirat. Az M gombbal válthat 50, 75, 100 között. Tegyen 25/50/75/100 darabot a mérendő tárgyból a mérlegre. Ezután ismét nyomja meg a PCS gombot, mely után már működik is a darabszámlálás. Ugyanígy tudja beállítani más mérendő tárgyhoz.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!* Kapcsolja be a mérleget, nyomja meg hosszan az M gombot. Megjelenik egy szám, nyomja meg újra többször az M gombot (MC-1 500-nál 500g, 3000-nél 3000g a kívánt tömeg). Nyomja meg az ON/OFF gombot, ekkor villog a szám. Tegye a súlyt a platform közepére. Rövidesen a „PASS" felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.