



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató a TRITON T3R/500 mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Töltse fel teljesen a mérleget az USB kábel csatlakoztatásával. Teljes töltöttség esetén zölden világít a kis LED. Ezután tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig feltöltve használja, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék!

Mérés: Nyomja meg a kék kör gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Az „UNST” felirat megjelenése esetén a mérleg instabilitást jelez. Ekkor helyezze át vízszintes, stabil felületre. A „8888” felirat megjelenése az elem merülésére utal.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárazás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „>0<” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. FIGYELEM: a maximális méréshatárt ne lépje túl!

Mértékegységek: A „UNIT” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn, ozt, dwt).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!*

Helyezze a mérleget nagyon stabil, vízszintes felületre. Miután felfeledgetett, kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „UNIT” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „UNIT” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt (T3R-500: először 200g, majd 500g), melyet tegyen finoman a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le finoman a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: beépített Li.ion akkumulátor, kb. 40 óra üzemidővel.

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkeket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató a TRITON T3R/500 mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Töltse fel teljesen a mérleget az USB kábel csatlakoztatásával. Teljes töltöttség esetén zölden világít a kis LED. Ezután tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig feltöltve használja, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék!

Mérés: Nyomja meg a kék kör gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Az „UNST” felirat megjelenése esetén a mérleg instabilitást jelez. Ekkor helyezze át vízszintes, stabil felületre. A „8888” felirat megjelenése az elem merülésére utal.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárazás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „>0<” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. FIGYELEM: a maximális méréshatárt ne lépje túl!

Mértékegységek: A „UNIT” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn, ozt, dwt).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!*

Helyezze a mérleget nagyon stabil, vízszintes felületre. Miután felfeledgetett, kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „UNIT” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „UNIT” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt (T3R-500: először 200g, majd 500g), melyet tegyen finoman a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le finoman a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: beépített Li.ion akkumulátor, kb. 40 óra üzemidővel.

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkeket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

